



Technische Daten Philips LED Sicherheit Coreline BWC120 Schwarz 14W 1800lm - 830 | 282x178mm - IP54 - Lichtsensor

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

EOC8 85196799

## Technische Daten

Artikelnummer 206961

EAN 8718291851967

Marke Philips

Herstellername BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH

Budgetlight All-in Garantie 5 Jahre

Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) 50000

## Technische Informationen

Technologie LED Integriert

Watt 14

Lampen Spannung (V) 220-240

Dimmbar Nicht dimmbar

Farbcode 830 Warmweiß

Lichtfarbe (Kelvin) 3000 Warmweiß

Farbwiedergabestufe (Ra) 80-89

Helle Farbe Weiß

Farbsteuerung Einzelfarbe

Lichtstrom (Lumen) 1800

Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) 95

Schwenkbar Nein

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | LED Bulkhead |
|------------|--------------|

## Informationen zur Leuchte

|                    |   |
|--------------------|---|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                      |
| Leuchtenverbindung | SI [Schraubverbindungsblock]            |
| Draußen nutzbar    | Ja                                      |
| IP-Schutzklasse    | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                          |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C                         |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                 |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)                       |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz                                 |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                    |
| Product Serie      | BWC120                                  |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 282 |
| Breite (mm) | 178 |
| Höhe (mm)   | 134 |

## Sensorinformationen

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Sensortyp                 | Dämmerungsschalter |
| <b>Warum BudgetLight?</b> |                    |



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

