



Technische Daten Led-Spot GU4 MR11 1.8W 184lm 36D - 827 | Ersatz Für 20W

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| EAN | 8719157928328 |
| Marke | Noxion |
| Herstellernname | Noxion LEDspot GU4 1.8-20W 827 36D 184lm ND |
| Menge in der Originalverpackung | 200 |
| Budgetlight All-in Garantie | 3 Jahre |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 25000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Technologie | LED |
| Produktyp | GU4 LED |
| Ersetzt (Watt) | 20 |
| Lampen Spannung (V) | 12 |
| Watt | 1.8 |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 36 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Sockel | GU4 |
| Farocode | 827 Extra Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 2700 Extra Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 184 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 102.2 |
| Sensortyp | Kein Sensor |

Produktinformationen

| | |
|------------|------|
| Ausführung | Klar |
|------------|------|

Masse

| | |
|------------------|------|
| Höhe (mm) | 34.8 |
| Länge (mm) | 36.5 |
| Durchmesser (mm) | 34.8 |
| Lampenform | Spot |
| Formbezeichnung | MR11 |

Warum BudgetLight?

-  die **besten Preise**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**
-  **effiziente LEDs**

